



Vodič za regulatorne informacije i sigurnost

© 2024. Sva prava pridržana.

Vodič za regulatorne informacije i sigurnost

Ova izmjena: 04/2024

SADRŽAJ

Savjeti i informacije za ugodnu uporabu

Pronalaženje vaše zone udobnosti	4
Briga o vidu	5
Razvijanje dobrih radnih navika	6
Zaštita sluha	6

Osnovni načini brige o računalu i

vještine pri uporabi vašeg računala	7
Uključivanje i isključivanje računala	7
Kako voditi brigu o računalu	7
Općenito	8
Pažljivo pakirajte svoje računalo	8
Upute o sigurnosti	9
Servisiranje proizvoda	9
Čišćenje i servisiranje	9
Informacije o bateriji i adapteru	10
Pristup napajanju	10
Odvajanje izvora napajanja	10
Uporaba električne energije	10
Smjernice za sigurnu uporabu baterije	12
Unutarnja baterija	15

Upozorenja i regulatorne informacije

Optički pogoni	16
Sigurnost telefonske linije	17
Pozivi u hitnim slučajevima	17
Medicinski uređaji	17
Vozila	18
Potencijalno eksplozivna okruženja	18
Upute o odlaganju	19
ENERGY STAR	19
Regulatorne informacije za bežični adapter	20
Radiofrekvencijska interferencija	20
Use on aircraft	21
The wireless adapter and your health	21
USA — FCC and FAA	22
FCC radio frequency interference requirements	22
Canada — Industry Canada (IC)	24
European Union	24
Usklađeno s ruskom regulatornom certifikacijom	27

SAVJETI I INFORMACIJE ZA UGODNU UPORABU



Važno

Informacije u ovom vodiču možda se ne odnose na vaše računalo.

Korisnici računala mogu se žaliti na naprezanje očiju i na glavobolje nakon dugotrajne uporabe. Korisnici su također izloženi riziku od fizičke ozljede nakon dugih sati rada na računalu. Duga razdoblja rada, loš položaj tijela, slabe radne navike, stres, neodgovarajući uvjeti rada, osobno zdravlje i drugi čimbenici u velikoj mjeri povećavaju rizik od fizičke ozljede.

Nepravilna uporaba računala može dovesti do sindroma karpalnog tunela, upale tetiva i ovojnica tetiva ili drugih mišićno - koštanih poremećaja. Sljedeći simptomi mogu se pojaviti u šakama, zglobovima šake, rukama, ramenima, vratu ili leđima:

- obamrlost, osjećaj gorenja ili štipanja
- bolovi, neugoda ili osjetljivost na dodir
- bol, oticanje ili pulsiranje
- ukočenost ili zategnutost
- hladnoća ili slabost

Ako imate ove simptome ili bilo koju drugu ponavljajuću ili trajnu neugodu i/ili bol vezan za uporabu računala, odmah se obratite vašem liječniku i obavijestite odjel za zdravlje i sigurnost vaše tvrtke.

Sljedeći odlomak pruža savjete za udobniju uporabu računala.

Pronalaženje vaše zone udobnosti

Pronađite vašu zonu udobnosti ugađanjem kuta gledanja monitora, uporabom oslonca za stopala ili podizanjem visine vašeg stolca kako biste postigli što veću udobnost. Proučite sljedeće savjete:

- ne boravite predugo u istom položaju
- nemojte biti pogrbljeni i/ili nagnuti unazad
- redovito ustanite i prošećite kako biste uklonili naprezanje vaših nožnih mišića

- činite kratke stanke kako biste opustili vrat i ramena
- izbjegavajte naprezanje mišića ili slijeganje ramenima
- postavite pravilno vanjski zaslon, tipkovnicu i miš kako biste ih mogli udobno dohvatiti
- ako u zaslon gledate više nego u dokumente, postavite ga na sredinu stola da biste smanjili naprezanje vrata

Briga o vidu

Dugi sati gledanja, nošenje nepravilnih naočala ili kontaktnih leća, bliještanje, prekomjerna osvijetljenost sobe, loše fokusirani zasloni, vrlo mala slova i zasloni malog kontrasta mogu naprezati oči. Sljedeći odlomci pružaju savjete kako smanjiti naprezanje očiju.

Oči

- Često odmarajte oči.
- Redovito činite stanke gledajući dalje od monitora i usredotočujući se na jednu udaljenu točku.
- Često trepćite kako bi spriječili isušivanje očiju.

Zaslon

- Održavajte vaš zaslon čistim.
- Držite glavu na višoj razini od gornjeg ruba zaslona tako da su vam oči usmjerene prema dolje kada gledate u sredinu zaslona.
- Ugodite osvijetljenost zaslona i/ili kontrast na ugodnu razinu radi poboljšane čitljivosti teksta i jasnoće grafike.
- Uklonite bliještanje i odsjaje tako što ćete:
 - postaviti ekran tako da je bočna stranica okrenuta prema prozoru ili bilo kojem drugom izvoru svjetla,
 - smanjiti svjetlo u sobi uporabom zavjesa, zastora ili roleta,
 - koristiti namjensko svjetlo,
 - promijeniti kut gledanja ekrana,
 - koristiti filter koji smanjuje bliještanje,
 - koristiti sjenilo za ekran, poput komada kartona postavljenog vodoravno na prednjem gornjem rubu ekrana.
- Treba izbjegavati postavljanje zaslona na nepodesni kut gledanja.
- Ne gledajte dulje vrijeme u jake izvore svjetla.

Razvijanje dobrih radnih navika

Razvijte sljedeće radne navike da biste vašu uporabu računala širom svijeta opuštenijom i učinkovitijom:

- Često i redovito činite kratke stanke.
- Izvodite neke vježbe istezanja.
- Dišite čist zrak što je češće moguće.
- Redovito vježbajte i održavajte svoje tijelo zdravim.



Upozorenje

Ne preporučujemo uporabu računala na kauču ili krevetu. Ako je to neizbježno, radite samo kratko vrijeme, redovito pravite stanke i radite neke vježbe istezanja.



Upozorenje

Kako bi se smanjila mogućnost toplinskih ozljeda ili pregrijavanja računala ne stavljajte ga izravno u krilo niti ne prekrivajte ili blokirajte ventilacijske otvore računala. Računalo koristite samo na čvrstoj i ravnoj površini. Pazite kako druga čvrsta površina poput dodatnog pisača ili meke površine poput jastuka, prekrivača ili odjeće ne bi sprječavala protok zraka. Isto tako pazite kako ispravljač izmjenične struje tijekom rada ne bi došao u kontakt s kožom ili mekom površinom poput jastuka, prekrivača ili odjeće.

Zaštita sluha



Upozorenje

Ako dulje vrijeme koristite slušalice podešene jako glasno, moguć je nastanak trajnog oštećenja i gubitka sluha.



Slijedite ove upute da biste zaštitili sluh.

- Postupno povećavajte glasnoću dok zvuk nije ugodan i jasan.
- Ne povećavajte razinu glasnoće nakon što su se vaše uši privikle na glasnoću.
- Ne slušajte glazbu jako glasno duže vrijeme.
- Ne povećavajte glasnoću da biste nadglasali bučno okruženje.
- Smanjite glasnoću ako ne možete čuti ljude koji govore u vašoj blizini.

OSNOVNI NAČINI BRIGE O RAČUNALU I VJEŠTINE PRI UPORABI VAŠEG RAČUNALA

Pažljivo pročitajte ove upute. Zadržite ovaj dokument za buduće potrebe. Slijedite sva upozorenja i upute naznačene na proizvodu.

Uključivanje i isključivanje računala

Za uključivanje računala, jednostavno pritisnite i pustite tipku za uključivanje. Smještaj tipke naći ćete na posteru za postavljanje.



Napomena

Ako ne možete normalno isključiti računalo, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje dulje od četiri sekunde i računalo će se isključiti. Ako isključite računalo i želite ga ponovno uključiti, pričekajte najmanje dvije sekunde prije uključivanja.

Kako voditi brigu o računalu

Vaše računalo će vam dobro služiti ako ćete se o njemu brinuti.

- Ne izlažite računalo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne stavljajte ga blizu izvora topline, primjerice radijatora.
- Ne podvrgavajte računalo magnetskim poljima.
- Ne izlažite računalo kiši ili vlazi.
- Ne prosipajte vodu ili bilo koju drugu tekućinu na računalo.
- Nemojte ispuštati, lupati, grebati, savijati, udarati, tresti i gurati ili stavljati teške predmete na računalo, zaslon ili vanjske uređaje.
- Ne podvrgavajte računalo snažnim udarima ili vibracijama.
- Ne izlažite računalo prašini ili prljavštini.
- Nikad ne stavljajte predmete povrh računala.
- Ne zatvarajte naglim i grubim pokretom zaslon računala.
- Nikad ne postavljajte računalo na neravne podloge.
- Kad god je moguće sve predmete držite najmanje 15 cm udaljenima od računala kako biste spriječili oštećivanje računala.

Općenito

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode.
- Ne postavljajte proizvod na nestabilna kolica, stalak ili stol. Ako proizvod padne, može se ozbiljno oštetiti.
- Utori i otvori su predviđeni za ventilaciju koja omogućava pouzdan rad uređaja i zaštitu od pregrijavanja. Otvore ne treba zakrivati ili pokrivati. Otvore nikad ne smijete zakloniti postavljanjem uređaja na krevet, kauč, deku ili sličnu površinu. Ovaj uređaj nikad ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora, grijalice ili u ugrađene instalacije osim ukoliko ne postoji odgovarajuća ventilacija.
- Nikad ne gurajte bilo kakve predmete kroz otvore na kućištu jer oni mogu dodirnuti mjesta opasnoga napona ili izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti do požara ili električnog udara. Nikad ne izlijevajte bilo kakvu tekućinu u uređaj ili na njega.
- Kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova i spriječili curenje akumulatora, proizvod nemojte postavljati na vibrirajuću podlogu.
- Nikada ga ne koristite u sportskom okruženju, okruženju za tjelovježbu ili drugom vibrirajućem okruženju koje će vjerojatno uzrokovati neočekivani kratki spoj ili oštetiti rotirajuće uređaje, HDD, optički pogon i čak izložiti riziku od litijskog baterijskog kompleta.
- Donja površina i površine oko otvora za prozračivanje i AC adaptera mogu biti vruće. Pazite da nisu u dodiru s kožom ili tijelom da biste izbjegli ozljede.
- Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite podalje od dohvata male djece.
- Temperatura površine postolja porast će tijekom normalnog rada, osobito dok je priključeno na napajanje izmjeničnom strujom. Stalan dodir s nezaštićenom ili nepokrivenom kožom može uzrokovati neudobnost ili opekline.

Pažljivo pakirajte svoje računalo

Koristite kvalitetnu torbu za nošenje koja pruža odgovarajuću amortizaciju udaraca i zaštitu uređaja. Računalo ne stavljajte u usku aktovku ili torbu.

Prije stavljanja računala u torbu za nošenje, provjerite je li isključen ili u stanju mirovanja. Dok je računalo uključeno ne stavlajte ga u torbu za nošenje.

Upute o sigurnosti

Servisiranje proizvoda

Ne pokušavajte sami popravljati proizvod jer se otvaranjem ili skidanjem poklopaca možete izložiti djelovanju opasnog napona i ostalim opasnostima. Sve servisne popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa.

Iskopčajte ovaj proizvod iz zidne utičnice i zatražite servis kod kvalificiranog servisnog osoblja u slučajevima:

- kada su kabel ili utičnica napajanja oštećeni, zasječeni ili pohabani
- kada je na proizvod prosuta tekućina
- kada je proizvod izložen kiši ili vodi
- kada je proizvod ispao ili mu je kućište oštećeno
- kada proizvod pokazuje znatnu promjenu u radnom učinku, što ukazuje na potrebu servisiranja
- kada proizvod ne radi normalno usprkos tomu što se pridržavate uputa za rad
- kada proizvod pokazuje znatnu promjenu u radnom učinku, što ukazuje na potrebu servisiranja
- kada proizvod ne radi normalno usprkos tomu što se pridržavate uputa za rad



Napomena

Ugodite samo one postavke koje su obuhvaćene uputama za rad, budući da nepravilno podešavanje drugih postavki može rezultirati oštećenjem i često zahtijeva opsežni rad kvalificiranog tehničara kako bi vratio proizvod u normalno stanje.

Čišćenje i servisiranje

Prilikom čišćenja računala, slijedite ove korake:

1. Isključite računalo i uklonite baterijski komplet ako postoji.

2. Odvojite adapter izmjenične struje.
3. Koristite mekanu, vlažnu krpu. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.

Sprječavanje elektrostatičkog pražnjenja: Pražnjenje statičkog elektriciteta putem prsta ili drugih elektrostatičkih vodiča može ozbiljno oštetiti bateriju ili druge elektroničke dijelove i uzrokovati gubitak podataka brisanjem s diska. Prije rukovanja elektroničkim uređajem ispraznite statički elektricitet dodiranjem nelakirane metalne površine.

Informacije o bateriji i adapteru

Pristup napajanju

Provjerite jednostavnost pristupa do utičnica u koju priključujete kabel za napajanje i je li smještena što je bliže moguće korisniku uređaja. Kada je potrebno isključiti napajanje opreme, provjerite je li kabel za napajanje izvađen iz električne utičnice.

Odvajanje izvora napajanja

Pratite sljedeće smjernice kada priključujete i iskapčate napajanje na uređaju za napajanje:

Ugradite uređaj za napajanje prije priključivanja kabela za napajanje u električnu utičnicu.

Iskopčajte kabel za napajanje prije uklanjanja uređaja za napajanje s računala.

Ako sustav ima više izvora napajanja, odvojite napajanje iz sustava isključivanjem svih kabela iz odgovarajućih izvora napajanja.

Uporaba električne energije


- Ne priključujte adapter na bilo koji drugi uređaj.
- Prilikom isključivanja kabela za napajanje, ne vucite za kabel, već primite za utikač.
- Ovaj proizvod treba biti stavljen u pogon vrstom energije naznačenoj na nazivnoj pločici. Ako niste sigurni koja je vrsta energije dostupna, konzultirajte prodavača ili lokalnu tvrtku za elektrodistribuciju.

- Nedopustivo je da na kabele za napajanje bilo što stoji. Ne smještajte proizvod na mjesto gdje će ljudi hodati po kabele.
- Ako s uređajem koristite i produžni kabel napajanje, provjerite je li ukupna jačina struje opreme uključene na produžni kabel manja od nazivne vrijednosti produžnog kabela. Također, osigurajte da ukupna snaga struje za sve proizvode priključene na jednu zidnu utičnicu ne prelazi snagu osigurača.
- Nemojte preopteretiti električnu utičnicu, utičnicu na produžnom kabele ili dvodijelnu utičnicu prikapčanjem prevelikog broja uređaja. Ukupno opterećenje sustava ne smije premašiti 80% snage grane strujnog kruga. Ako se koriste produžni kabeli s više utičnica, opterećenje ne smije premašivati 80% ulazne snage produžnog kabela.
- AC adapter ovog proizvoda je opremljen trožilnim uzemljenim utikačem. Utikač odgovara samo uzemljenim električnim utičnicama. Provjerite je li električna utičnica pravilno uzemljena prije umetanja utikača adaptera izmjenične struje. Utikač ne uključujte u neuzemljene električne utičnice. Za više informacija obratite se vašem električaru.



Upozorenje

Radi sprječavanja pojave visokih temperatura i oštećenja uređaja čvrsto i pravilno priključite adapter izmjenične struje u ulaznu DC-in utičnicu na prijenosnom računalu te uvijek pravilno i potpuno priključite utikač u utičnicu za napajanje.



Upozorenje

Nožica za uzemljenje ima sigurnosnu funkciju. Uporaba nepravilno uzemljene električne utičnice može uzrokovati strujni udar i/ili ozljedu.



Napomena

Kontakt za uzemljenje osigurava i dobru zaštitu od neočekivanog šuma koji može nastati korištenjem obližnjih električnih uređaja i koji mogu stvarati smetnju u radu ovog uređaja.

- Sustav se može napajati s više različitih raspona napona: 100 do 120 ili 220 do 240 V ili 100-240 V AC. Kabel za napajanje dostavljen sa sustavom udovoljava zahtjevima za uporabu u državi/području kupovine sustava. Kabeli za napajanje koji će se koristiti u drugim državama/područjima moraju udovoljavati zahtjevima tih država/područja. Više informacija o zahtjevima za kabele za napajanje možete zatražiti od ovlaštenog prodavača ili servisera.

Smjernice za sigurnu uporabu baterije



Upozorenje

Prilikom korištenja postolja za punjenje ili malog prostora za stalno punjenje ili rad više uređaja, to područje treba biti dobro prozračeno, a temperaturu je potrebno održavati od 0 °C (32 °F) do 35 °C (95 °F), a punjenje baterije treba prekinuti kad je baterija 100% napunjena. Stalno punjenje može prouzročiti izobličenje ili oštećenje baterije i/ili uređaja.

Mjere opreza prilikom punjenja baterija

Na radni vijek i trajanje baterije negativno utječu sljedeći postupci:

- Stalno punjenje baterije / uređaja nakon što je već potpuno napunjena.
- Punjenje baterije / uređaja pri temperaturama višim od 35 °C (95 °F) ili nižim od 0 °C (32 °F).

Pridržavajte se sljedećih mjera predostrožnosti radi sprječavanja oštećenja:

- Prestanite puniti bateriju nakon što je 100% napunjena; redovito ili često punjenje potpuno napunjene baterije tijekom duljeg vremenskog razdoblja može prouzročiti izobličenje ili oštećenje baterije. Preporučuje se ponovno punjenje uređaja kad je razina napunjenosti baterije manja od 70%.
- Ne puniti bateriju pri temperaturama višim od 35 °C (95 °F) ili nižim od 0 °C (32 °F). Punjenje na iznimnom visokim ili niskim temperaturama može prouzročiti izobličenje ili oštećenje baterije.
- Priključak za punjenje treba biti čist i bez čestica nečistoće i mora se koristiti isključivo s Acer opremom za punjenje. Korištenje baterije ili opreme za punjenje koja nije marke Acer može prouzročiti oštećenje proizvoda i ukida valjanost jamstva.

- Ako planirate uređaj pohraniti na dulje vrijeme, isključite uređaj, isključite s izmjeničnog napajanja i pohranite proizvod na sobnoj temperaturi (0 °C – 35 °C) u suhom (vlažnost: 45% – 80%), dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost, visoke temperature i veliku vlažnost. Ne ostavljajte na dulje vrijeme potpuno ispražnjenu bateriju uređaja jer to može prouzročiti izobličenje ili oštećenje baterije. Preporučujemo provjeru i punjenje baterije do 50% kapaciteta svakih 6 mjeseci.
- BATERIJU PUNITE SAMO U ČISTOM I DOBRO PROZRAČENOM PROSTORU.



Upozorenje

Baterije mogu eksplodirati ako se njima nepravilno rukuje.

Ne rastavljajte niti ne bacajte baterije u vatru.

Nemojte kratko spajati vanjske kontakte, ne lomite, bušite niti na drugi neprimjereni način baratati baterijama. Držite baterije izvan dohvata djece.

Slijedite lokalne propise kada odlažete iskorištene baterije.

Mjere opreza prilikom zamjene baterije

Nepravilna zamjena ili rukovanje može oštetiti bateriju, prouzročiti pregrijavanje što može dovesti do ozljeda i rizika od požara ili eksplozija.

- Uređaj s ugrađenom baterijom: Ugrađenu bateriju sije mijenjati isključivo ovlašteni servis. Ne pokušavajte sami vaditi ili mijenjati bateriju.
- Uređaj s prijenosnom baterijom: Bateriju treba zamijeniti isključivo istovjetnom koju je odobrila tvrtka Acer. Ne mijenjajte bateriju bilo kakvim drugim dijelovima koji nisu odobreni.

Ovo prijenosno računalo koristi litij-ionsku bateriju. Ne koristite ga u vlažnom, mokrom ili korozivnom okruženju. Ne stavljajte, ne pohranjujte niti ne ostavljajte vaš proizvod na ili u blizinu izvora topline, na mjesto visoke temperature, na mjesto izloženo izravnom sunčevom zračenju, u mikrovalnu pećnicu ili u spremnik pod pritiskom i ne izlažite ga temperaturama iznad 50 °C (122 °F).

Ako se ne pridržavate ovih smjernica moguće je istjecanje kiseline iz baterije, a baterija se može i jako zagrijati, eksplodirati ili se zapaliti te tako uzrokovati ozljede i/ili oštećenja. Ne probadajte, ne otvarajte niti ne rastavljajte bateriju. Ako iz baterije istječe tekućina i ako dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito se isperite vodom i odmah potražite medicinsku pomoć. Zbog sigurnosnih razloga i da bi se produžio vijek trajanja baterije, punjenje ne treba vršiti na temperaturama ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 35 °C (95 °F).

Pun radni učinak nove baterije postiže se tek nakon dva ili tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotinama puta, ali će se naposljetku ipak istrošiti. Kad vrijeme rada postane zamjetno kraće od normalnog, provjerite kod ovlaštenog prodavača i kupite novu bateriju.

Bateriju koristite samo za svrhu za koju je namijenjena. Nikada ne koristite punjač ili bateriju koji su oštećeni. Ne radite kratki spoj s baterijom. Slučajni kratki spojevi mogu se pojaviti ukoliko metalni predmeti poput novčića, spajalice ili olovke uzrokuju izravni spoj pozitivnog (+) i negativnog (-) kontakata baterije. (Oni izgledaju kao metalne trake na bateriji.) Ovo se, primjerice, može dogoditi kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili torbi. Kratko spajanje kontakata može oštetiti bateriju ili predmet koji je spojen.

Kapacitet i vijek trajanja baterije smanjit će se ukoliko bateriju ostavljate na toplim ili hladnim mjestima, poput zatvorenog automobila ljeti ili zimi. Uvijek nastojte bateriju držati na temperaturama između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Uređaj s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je ona potpuno napunjena. Radni učinak baterije posebno je ograničen pri temperaturama daleko ispod točke zamrzavanja.

Ne bacajte bateriju u vatru, jer može eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako su oštećene. Odlažite baterije u skladu s lokalnim propisima. Reciklirajte kada god je to moguće. Ne odlažite u komunalni otpad.

Bežični uređaji mogu biti osjetljivi na interferencije baterije, što može utjecati na radni učinak.



Napomena

Dokumente za isporuku bateriju potražite na www.acer.com.

Unutarnja baterija

- Ne pokušavajte zamijeniti ugrađenu punjivu bateriju, zamjenu baterije treba vršiti isključivo tvrtka ovlaštena za popravke Acer uređaja.
- Punite bateriju prema uputama navedenim u dokumentaciji proizvođača.

UPOZORENJA I REGULATORNE INFORMACIJE

Optički pogoni

OPREZ: Uređaj uključuje laserski sustav i naveden je kao "LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1". U slučaju bilo kakvih poteškoća s uređajem, obratite se najbližem OVLAŠTENOM servisu. Ne otvarajte kućište kako bi spriječili izravno izlaganje izravnim laserskim zrakama.

LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1

OPREZ: NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KADA JE OTVOREN. IZBJEĞAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Sigurnost telefonske linije

- Iskopčajte sve telefonske linije iz opreme kada nisu u uporabi i/ili prije servisiranja.
- Da biste izbjegli neznatni rizik od strujnog udara od udara groma, nemojte priključivati telefonsku liniju na ovu opremu tijekom nevremena dok postoje električna pražnjenja u atmosferi (grmljavina).

Pozivi u hitnim slučajevima



Upozorenje

Putem ovog uređaja ne možete izvršiti poziv u hitnom slučaju. Da biste izvršili poziv u hitnom slučaju trebate nazvati putem svog mobilnog telefona ili drugog sustava telefoniranja.

Medicinski uređaji

Rad radio predajnih uređaja, uključujući bežične telefone, mogu stvarati smetnje funkcijama neprikladno zaštićenih medicinskih uređaja. Savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinske opreme kako biste ustanovili da li je on na odgovarajući način zaštićen od vanjske radiofrekvencijske energije ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja. Isključite vaš uređaj u prostorijama za zdravstvenu skrb ukoliko propisi ili istaknute upute to nalažu. Bolnice ili ustanove za pružanje medicinske pomoći mogu koristiti uređaje koji su osjetljivi na vanjske RF prijenose.

Srčani elektrostimulatori (pacemaker). Proizvođači srčanih elektrostimulatora preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 cm (6 inča) između bežičnog uređaja i srčanog elektrostimulatora kako bi izbjegli moguće međudjelovanje ta dva uređaja. Ove preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha. Osobe s elektrostimulatorom srca (pacemakerom) trebale bi se pridržavati sljedećega:

- Uvijek držite uređaj dalje od 15,3 cm (6 inča) od srčanog elektrostimulatora.
- Dok je uređaj uključen ne nosite ga blizu srčanog elektrostimulatora. Ako sumnjate da postoje smetnje, isključite uređaj i premjestite ga.

Pomagala za sluhNeki digitalni bežični uređaji mogu imati utjecaja na neka pomagala za sluh. Ako se pojavi međudjelovanje, obratite se vašem pružatelju usluga.

Vozila

Signali radiofrekvencija mogu utjecati na nepravilno ugrađene ili neodgovarajuće zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima kao što su sustavi za elektroničko ubrizgavanje goriva, elektronički sustavi protiv proklizavanja prilikom kočenja (protiv blokiranja kočnica), elektronički sustavi upravljanja brzinom i sustavi zaštitnih zračnih jastuka. Za više informacija, provjerite kod proizvođača ili predstavnika proizvođača vašeg vozila ili bilo koje dodatne opreme. Uređaj treba servisirati ili ugrađivati u vozilo isključivo kvalificirano osoblje. Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni i mogu poništiti jamstva koja se odnose na uređaj. Redovito provjeravajte da li je sva bežična oprema u vašem vozilu pravilno postavljena i radi li pravilno. Ne pohranjujte niti ne nosite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom odjeljku s uređajem, njegovim dijelovima ili dodacima. Kod vozila opremljena zračnim jastucima imajte na umu kako se zračni jastuci napuhavaju velikom snagom. Ne stavljajte predmete, uključujući ugrađenu ili prijenosnu bežičnu opremu, u prostor iznad ili u područje napuhavanja zračnog jastuka. Ako je bežična oprema u vozilu nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se aktivira, moguće su ozbiljne ozljede. Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Uporaba bežičnih uređaja u zrakoplovu može biti opasna za siguran rad zrakoplova, može prekinuti bežičnu telefonsku mrežu i može biti protuzakonita.

Potencijalno eksplozivna okruženja



Upozorenje

Ne koristite prijenosni predajnik (uključujući ovaj bežični adapter) blizu nezaštićenih detonatorskih kapica ili u eksplozivnim okruženjima osim ako predajnik nije preinačen za tu vrstu uporabe.

Isključite uređaj kada ste u području s potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputa. Potencijalno

eksplozivne atmosfere uključuju područja gdje se preporučuje da isključite motor vašeg vozila. Iskre u takvim područjima mogu uzrokovati eksploziju ili vatru što može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti. Isključite uređaj na mjestima za dopunu goriva, na primjer u blizini crpki za gorivo na servisnim postajama.

Pratite ograničenja uporabe radijske opreme na odlagalištima goriva, područjima pohrane i distribucije; kemijskim postrojenjima; ili na mjestima eksplozivnih radnih postupaka.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvijek, jasno označena. To uključuje potpalublja brodova, pogone za prijenos ili pohranu kemikalija, vozila koja koriste utekućeni plin (kao što je propan ili butan) i područja gdje zrak sadržava kemikalije ili čestice kao su prah od pšenice, prašine ili metala.

Ne uključujte prijenosnik kada je zabranjena uporaba bežičnog telefona ili kada to može uzrokovati međudjelovanje ili opasnost.

Upute o odlaganju

Prilikom odlaganja ovog elektroničkog uređaja ne bacajte ga u komunalni otpad. Da bi se smanjilo zagađivanje i osigurala najveća zaštita okoliša, reciklirajte ovaj uređaj. Za više informacija o propisima o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE), posjetite **www.acer-group.com/public/Sustainability**



ENERGY STAR



Acer-ovi ENERGY STAR proizvodi štede novac smanjenjem potrošnje energije štiteći pritom okoliš, a da pritom nemaju manji broj funkcija ili smanjenu učinkovitost. Acer se ponosi time što svojim kupcima može ponuditi proizvode s etiketom ENERGY STAR.

Što je ENERGY STAR?

ENERGY STAR proizvodi troše manje energije i sprječavaju emisije stakleničkih plinova strogim pridržavanjem smjernica o energetske učinkovitosti Agencije za zaštitu okoliša SAD-a. Acer se opredijelio nuditi proizvode i usluge širom svijeta koje korisnicima pomažu štedjeti novac i energiju te poboljšati kvalitetu okoliša. Što više energije uštedimo boljom energetske učinkovitošću, to bolje

smanjujemo količinu stakleničkih plinova i smanjujemo rizike od klimatskih promjena. Za više informacija pogledajte www.energystar.gov.



Napomena

Informacije u ovom poglavlju možda se ne odnose na vaše računalo.

Acer proizvodi s ENERGY STAR etiketom:

- Stvaraju manje topline i smanjuju rashladno opterećenje
- Automatski otvorite "mirovanje zaslona" i "mirovanje računala" nakon 10 odnosno 30 minuta neaktivnosti (pogledajte postavke u upravljanju napajanja).
- Ponovno pokretanje normalnog rada računala pritiskom na tipkovnicu ili pomakom miša.
- Računala štede više od 80% energije tijekom "stanja" načina rada.

ENERGY STAR i ENERGY STAR etiketa registrirani su zaštitni znakovi Sjedinjenih Država

Regulatorne informacije za bežični adapter

Radiofrekvencijska interferencija



Upozorenje

Radi sigurnosnih razloga, isključite sve bežične uređaje ili uređaje koji odašilju radijski signal kada koristite prijenosnik pod sljedećim uvjetima. Ovi uređaji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na: bežični LAN (WLAN), Bluetooth i/ili mobilnu mrežu.

Svakako i uvijek slijedite sve posebne propise na snazi u bilo kojem području se nalazili i uvijek isključite uređaj u slučajevima kada je njegova uporaba zabranjena ili kada može uzrokovati interferenciju ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim normalnim radnim položajima. Uređaj pri normalnoj uporabi udovoljava smjernicama o izlaganju RF zračenju. Za uspješan prijenos podatkovnih datoteka ili poruka, uređaj zahtijeva mrežnu vezu dobre kvalitete. U nekim slučajevima, prijenos podatkovnih datoteka ili poruka može biti odgođen dok takva veza ne postane dostupna. Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privući metalne predmete, a osobe s

pomagalima za sluh ne bi trebale držati ovaj uređaj blizu uha s pomagalom za sluh. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije za magnetnu pohranu blizu uređaja, budući da se mogu izbrisati podaci sadržani na njima.

Use on aircraft



Upozorenje

FCC and FAA regulations may prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices (wireless adapters) because their signals could interfere with critical aircraft instruments. Ask the cabin crew before turning on your device's wireless adapter whilst on board.

The wireless adapter and your health

The wireless adapter, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy. The level of energy emitted by the wireless adapter, however, is less than the electromagnetic energy emitted by other wireless devices such as mobile phones. The wireless adapter operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature. In some situations or environments, the use of the wireless adapter may be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the applicable organization. Examples of such situations may include:

- Using the wireless adapter on board airplanes, or
- Using the wireless adapter in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as being harmful.

If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless adapters in a specific organization or environment (an airport, for example), you are encouraged to ask for authorization to use the adapter before you turn it on.

USA — FCC and FAA

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The wireless adapter meets the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, supplement C, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

- The following safety precautions should be observed:
 - Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; this behavior may cause damage to the radio.
- The use of wireless adapters in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
- The use of wireless adapters on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
- The use of wireless adapters in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

FCC radio frequency interference requirements



Napomena

Applies to device supporting IEEE 802.11a/ac wireless adapters.

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz frequency ranges. FCC requires this product to be used indoors for the frequency ranges 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference

with and /or damage this device. No configuration controls are provided for this wireless adapter allowing any change in the frequency of operations outside the FCC grant of authorization for U.S operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

USA — Federal Communications Commission (FCC)



Napomena

The radiated output power of the adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the adapter should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, you should keep a distance of at least 20 cm between you (or any other person in the vicinity), or the minimum separation distance as specified by the FCC grant conditions, and the antenna that is built into the computer. Details of the authorized configurations can be found at www.fcc.gov/oet/ea/ by entering the FCC ID number on the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of the device is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference that may cause undesired operation.
- 15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Interference statement

This wireless adapter has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This wireless adapter generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If the wireless adapter is not installed and used in accordance with the instructions, the wireless adapter may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee, however, that such interference will not occur in a particular installation. If this wireless adapter does cause harmful interference to radio or television

reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna of the equipment experiencing the interference.
- Increase the distance between the wireless adapter and the equipment experiencing the interference.
- Connect the computer with the wireless adapter to an outlet on a circuit different from that to which the equipment experiencing the interference is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada — Industry Canada (IC)

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

European Union

List of applicable countries

This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see **https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en** for the latest country list.

Informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Uređaj zadovoljava EU zahtjeve o ograničavanju izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima radi zaštite zdravlja.

Granice su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije redovitim i temeljitim procjenama znanstvenih studija. Jedinica za

mjerenje preporučene granice za mobilne uređaje koju propisuje Europska komisija naziva se "specifična brzina apsorpcije" (SAR) i iznosi 2,0 W/ kg prosječno po 10 grama tjelesne mase. Zadovoljava i zahtjeve Međunarodne komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Za uporabu uređaja nošenjem uz tijelo uređaj je ispitan i zadovoljava ICNIRP smjernice o izlaganju i Europsku normu uz uporabu namjenske dodatne opreme za tu svrhu. Uporaba druge dodatne opreme koja sadrži metale možda neće osigurati usklađenost s ICNIRP smjernicama o izlaganju.

Niskofrekventni pojas 5,15 do 5,35 GHz namijenjen je isključivo za unutrašnju uporabu.

Ova oprema usklađena je s osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/ EU Europske Unije. Pogledajte Izjave o usklađenost s Europskom Unijom, a više pojedinosti potražite u priloženoj Izjavi o sukladnosti.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Italy

The use of this equipment is regulated by:

- 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
- 2.D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

- 1.D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
- 2.D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300 m is. Voor een afstand groter dan 300 m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Pakistan

Pakistan Telecommunication Authority (PTA) Approved.

Morocco

The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is not authorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza.

The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is not authorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

Japan

5 GHz 帯は室内でのみ使用のこと

Korea

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

Taiwan

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Preinake proizvoda

Acer ne preuzima odgovornost za neovlaštene preinake koje vrši korisnik, a zbog kojih može biti ugrožena usklađenost proizvoda.

Usklađeno s ruskom regulatornom certifikacijom

